

Led Star MA-E002B

Прожектор светодиодный 4в1: Gobo, BEYE, Strobe, Laser



Руководство пользователя

EAC

Led Star

MA-E002B

1. Технические характеристики:

BEYE, Gobo, Strobe, Laser

Напряжение: 245В, 50Гц

Потребляемая мощность: 120Вт(BEYE 72Вт, Gobo 10Вт, Strobe 20Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Источник света: Gobo: 2* 5Вт

BEYE: 6*12Вт светодиодов типа CREE 4в1

Strobe: 2*10Вт белых светодиодов

Laser: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX канал: 14CH

Режим управления: DMX512, Master/Slave, Auto, Sound Control

Диммер: линейный 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Размер: 25*11.5*19см

Вес: 1.18кг

2. Меню:

Опция	Описание
A001-A512	Настройки адресации DMX
A1 1-A1 9	Красный, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A2 1-A2 9	Зеленый, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A3 1-A3 9	Синий, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A4 1-A4 9	Белый, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A5 1-A5 9	Гобо
A6 1-A6 9	Лазер, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A7 1-A7 9	Стробоскоп, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
A8 1-A8 9	Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой
S1 1-S1 9	Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность
S2 1-S2 9	Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность

Led Star

MA-E002B

3. DMX каналы:

14 каналов	Функция	DMX значение	Описание
1	BEYE Rotate	0-127	0-340 угол вращения
		128-255	BEYE авторежим
2	BEYE Rotation Direction	0-127	Прямое направление вращения
		128-255	Обратное направление вращения
3	Laser Rotate	0-9	Без функций
		10-255	Скорость вращения лазера
4	Dimmer	0-255	Линейный диммер
5	Strobe	0-9	Без функций
		10-255	Скорость стробоскопа
6	R Dimmer	0-255	Красный диммер
7	G Dimmer	0-255	Зеленый диммер
8	B Dimmer	0-255	Синий диммер
9	W Dimmer	0-255	Белый диммер
10	Gobo	0-255	Диммер гобо
11	Red Laser	0-255	Диммер красного лазера
12	Green Laser	0-255	Диммер зеленого лазера
13	Strobe White	0-255	Скорость белого стробоскопа
14	Macro Function	0-50	CH1-CH13 активны
		51-150	Авторежим
		150-255	Управление звуком

4. Дистанционное управление

Led Star MA-E002B



ON	Включение
OFF	Выключение
DMX	DMX режим
Auto	Автоматический режим, нажмите для смены эффекта
Speed+	Увеличение скорости
Speed-	Уменьшение скорости
Voice	Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта
Mic+	Звуковая чувствительность +
Mic-	Звуковая чувствительность -
1	Красный
2	Зеленый
3	Синий
4	Белый
5	Ультрафиолет
6	Лазер
7	Стробоскоп
8	Авторежим группы эффектов
9	Управление звуком